

INVERSOR SAMLEX PST-30-12



Información general

- Alta eficiencia
- Detector de voltaje de batería baja
- Indicadores LED para alimentación y protecciones
- Protecciones: entrada de baja tensión, entrada sobre voltaje, sobre temperatura, sobre carga, cortocircuito
- Bajo consumo de energía
- Viene con enchufe tipo encendedor de cigarrillos

MODELO	PST-30S-12A
SALIDA	
Potencia continua	300 Watts
Potencia pico (<1 seg)	500 Watts
Voltaje de salida	120 VAC +/- 3%
Frecuencia de salida	60 Hz
Voltaje de salida en onda	Onda sinusoidal pura
Distorsión armónica total	< 3%
ENTRADA	
Voltaje de entrada	10.5 a 16.5 VCD
Corriente de entrada sin carga	< 700 mA
Entrada baja tensión alarma de advertencia	10.5 V
Baja tensión de entrada apagado	10 V
Alto voltaje de entrada apagado	16.5 V
Temperatura ambiente de funcionamiento	0 a 40°C +/- 5°C
Eficiencia pico	85%
Enfriamiento	Ventilador para control de temperatura
CONEXIONES	
Entrada	Terminales de tipo tubular atornillables
Salida	1 x salida estándar América del norte (NEMA 5-15R)
CD Fusible entrada lateral	40 A
GENERAL	
Dimensiones, mm (L x W x H)	214 x 146 x 65 mm
Dimensiones, pulgadas (L x W x H)	8.5 x 5.8 x 2.6"
Peso, KG	1.5
Peso, LB	3.3

rv.171116